WP108E · Keilton+autani

Kabelloser Wandschalter mit 8 Tasten

Der WP108E ist ein Wandschalter ganz ohne Kabel. Er läuft mit einer Knopfzelle und sendet seine Befehle per Funk an die Leuchten. Mit seinen Tasten schalten und dimmen Sie das Licht und rufen Lichtszenen ab. Schlitze stemmen oder Leitungen ziehen ist nicht nötig.



8
Tasten
4 Szenen, heller/dunkler, Ein-Auto und Aus.

CR2032
Batterie
Liegt bei; rote LED bei niedrigem Ladestand.

30 m
Funkreichweite
Bis zum nächsten Gerät der Lichtzone.

80 × 80 mm
Größe
Quadratisches Gehäuse, geliefert mit 80er-Rückplatte.

IHR NUTZEN

Was bringt der WP108E?

- **Keine Kabel, kein Stemmen**
  Batteriebetrieb und Funk – bestehende Wandschalter lassen sich einfach nachrüsten.
- **Szenen auf Knopfdruck**
  Vier Tasten frei belegbar, etwa für Präsentation oder Reinigung.
- **Ein Schalter, mehrere Gruppen**
  Per App mit einer oder mehreren Lichtgruppen verbunden.

AUF EINEN BLICK

Der WP108E in Kürze

Herstellermodell	**WP1018E**
Tasten	**4 Szenen, DIM+/–, EIN-AUTO/AUS**
Batterie	**CR2032 (enthalten)**
Montageort	**Wand, Innenräume**
Reichweite	**bis 30 m**
Lieferumfang	**Schalter, 80er-Rückplatte**

IM SYSTEM

So arbeitet der WP108E mit

Wandschalter
WP108E, Befehl per Tastendruck
→
Bluetooth-Mesh
überträgt den Befehl per Funk
→
Leuchtengruppe
schaltet, dimmt, ruft Szenen ab
→
AU-Manager
Zustände der Gruppen sichtbar

Der Schalter liefert selbst keine Belegungsdaten; die Zustände der bedienten Gruppen bleiben im AU-Manager sichtbar.

PASST, WENN …

- ✓ Büros, Besprechungsräume und Klassenzimmer
- ✓ Flure und Patientenzimmer
- ✓ Zusätzliche Bedienstelle ohne neue Leitung

ANDERE ANFORDERUNG?

Kabelloser Präsenzmelder an der Decke	**BCS107**
Präsenzmelder für Räume bis 56 m²	**EFS107E**
Sensor direkt in der Büroleuchte	**IFS108**
Schalter mit Netzanschluss	**bitte anfragen**

Building Robotics Europe
Zum Frischemarkt 4 · 04158 Leipzig

Planung und Montage: info@buildingrobotics.de · +49 30 4397929208 · buildingrobotics.de/sensorik/wp108e/
Angaben laut Hersteller (Keilton+autani), Stand November 2026. Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

BEDIENUNG		
Tasten	**8 (4 Szenen, DIM+/–, EIN-AUTO/AUS)**	Szenen, Dimmen sowie Ein und Aus.
Lieferumfang	**Schalter mit 80er-Rückplatte, CR2032-Batterie**	Montagefertig mit Batterie.
ELEKTRIK UND FUNK		
Versorgung	**3 V DC (CR2032)**	Knopfzelle, kein Netzanschluss nötig.
Funk	**Bluetooth 5.0 (BLE bis 30 m), 2,4 GHz**	Befehle gehen per Funk an die Leuchten.
UMGEBUNG UND GEHÄUSE		
Abmessungen	**80 × 80 mm (Tasten 25 × 10 mm)**	Quadratisches Format für die Wand.
Gehäuse	**Kunststoff, schwer entflammbar (Klasse V-0), weiß**	
Schutzart	**IP20**	Für trockene Innenräume.
Temperaturbereich	**–18 °C bis 50 °C**	Auch für kühle Räume geeignet.
Normen	**CE, RoHS (EU-Richtlinie 2011/65/EU)**	CE-gekennzeichnet für den EU-Markt, ohne verbotene Schadstoffe.

MONTAGE

Ohne Leitung an die Wand

Batterie
Mitgelieferte CR2032 einsetzen.

Montieren
Mit der 80er-Rückplatte an der Wand befestigen.

Verbinden
In der App hinzufügen, Leuchte oder Lichtgruppe zuordnen.

Szenen belegen
Die vier Szenentasten mit Funktionen belegen.

BESTELLUNG

Artikel und Zubehör

`WP1018E.A0`	Bluetooth-Wandschalter
`CR2032`	Lithium-Batterie (inklusive)

HÄUFIGE FRAGEN

Welche Batterie braucht der WP108E?
Eine CR2032-Lithiumbatterie, die im Lieferumfang ist. Bei niedrigem Ladezustand blinkt die LED rot.

Kann ein Schalter mehrere Lichtgruppen steuern?
Ja. Laut Hersteller lässt er sich über die Keilton+autani-App mit einer oder mehreren Lichtgruppen verbinden.